

ケーブル損失			
	770Mhz	1.3Ghz	2.0Ghz
3C2V	0.37		
5C2V	0.29		
5CFB	0.19	0.27	
S4CFB	0.24	0.32	0.41
S5CFB	0.19	0.26	0.34

3C2Vは1M当たり0.6db減衰する物も有る

分配器の損失			
	770Mhz	2150Mhz	2655Mhz
2分配器	4db	5.2db	6.6db
3分配器	6db	9db	11.2db
4分配器	7.7db	10.7db	11.4db



分岐器の損失						
	挿入損失			結合損失		
	770Mhz	1336Mhz	2150Mhz	770Mhz	1336Mhz	2150Mhz
1分岐器	1.9db	2.4	3.6	7.4	7.5	8.5db
2分岐器	2db	2.4db	3.2db	11.5db	12.7db	13.4db

ユニットの損失						
	770Mhz	1336Mhz	2150Mhz	770Mhz	1336Mhz	2150Mhz
端末ユニット	0.3db	0.5db	0.7db			
中継ユニット	1.3db	1.9db	4db	11.5db	12db	15db